



## Votre kit est déjà programmé et chargé à 100%



### A. Assemblage du kit

- 1 - Visser la hampe sur le manche.
  - 2 - Faire glisser le fanion le long de la hampe du drapeau.
  - 3 - Clipser chaque clips aux deux extrémités de la hampe sur les bagues tournantes afin de maintenir le fanion.
  - 4 - Enfoncer le bouchon de maintien dans le trou en haut de la hampe.
- Le drapeau est assemblé, répéter les étapes 1 à 4 pour assembler les autres drapeaux.



### B. Réglage récepteur


- 1 - Allumer votre récepteur : appui court sur : un voyant vert s'allume à gauche indiquant qu'il est allumé
- 2 - Régler le son du récepteur : Le récepteur doit être allumé  
Appui successif sur : 3 niveaux + mode mutet
- 3 - Régler le vibreur : Le récepteur doit être allumé  
Appui 5 secondes sur : le voyant de droite s'allume rouge : relâcher  
Appui successif sur : 5 niveaux + mode mutet  
Quitter le mode réglage : appui 5 secondes sur : le voyant de droite s'éteint



### C. Réglage du son des drapeaux

- 1 - Brancher les drapeaux comme pour les recharger
- 2 - Appuyer successivement sur le bouton Signal : 3 niveaux + mode off
- 3 - Attendre 2 secondes : puis débrancher vos drapeaux

## D. Fonctionnement du kit



**1 - Drapeau 1 vers le Boîtier Brassard : appuie court sur le bouton SIGNAL du drapeau 1 :**

- Le drapeau 1 émet **3 bips et une vibration** et le voyant BATTERIE s'allume vert ou rouge (suivant le niveau de batterie)
- Le Boîtier brassard émet **1 bip long et 1 vibration longue** : réception du signal du drapeau 1.


**2 - Drapeau 2 vers le Boîtier Brassard : appuie court sur le bouton SIGNAL du drapeau 2 :**

- Le drapeau 2 émet **3 bips et une vibration** et le voyant BATTERIE s'allume vert ou rouge (suivant le niveau de batterie)
- Le Boîtier brassard émet **2 bips courts et 2 vibrations courtes** : réception du signal du drapeau 2.

Pensez à **éteindre votre boîtier brassard** à la mi-temps et en fin d'utilisation.

## E. Chargement du kit

Il est nécessaire de faire **plusieurs cycles complets de chargement et déchargement** pour mettre en route les batteries.



**1 - Connecter le bloc d'alimentation au connecteur A**

**2 - Brancher le bloc d'alimentation sur une prise murale 220V**

**3 - Brancher le connecteur B, C ou D**

**Boîtier brassard : sur le côté / Drapeaux : sur le haut du manche**



Version complète de la notice

Renseignements : [contact@signalbip.com](mailto:contact@signalbip.com)

[www.signalbip.com](http://www.signalbip.com)

Documents et vidéos concernant  
votre kit **FK43**

SAV : [support@signalbip.com](mailto:support@signalbip.com)