







O seu kit já está programado e carregado a 100%




A. Montagem do kit

- 1 - Aparafuse o mastro no cabo.
 - 2 - Deslize a bandeira ao longo do mastro.
 - 3 - Prenda cada clipe nas duas extremidades do mastro nos anéis giratórios para manter a bandeira no lugar.
 - 4 - Encaixe a tampa de fixação no orifício na parte superior da haste.
- A bandeira esta montada, repeta os passos 1 a 4 para montar as outras bandeiras.


B. Ajuste do receptor

- 1 - **Ligor o receptor** : toque brevemente em  : uma luz verde acende à esquerda, indicando que ele esta ligado
- 2 - **Ajustar o som** : O recetor deve estar ligado
 Pressione sucessivamente  : 3 níveis + modo mudo
- 3 - **Ajustar o vibrador** : O recetor deve estar ligado
 Pressione por 5 segundos :  a luz à direita acende em vermelho : solte
 Pressione sucessivamente :  5 níveis + modo mudo
 Sair do modo de ajuste : pressione por 5 segundos :  a luz à direita apaga




C. Ajuste do som das bandeiras

- 1 - Conecte as bandeiras como se fosse recarrega-las
- 2 - Pressione sucessivamente o botão Sinal: 3 níveis + modo desligado
- 3 - Aguarde 2 segundos: em seguida, desconecte suas bandeiras



D. Funcionamento do kit



1 - **Bandeira 1 para o dispositivo de braço** : pressione brevemente o botão **SIGNAL** da bandeira 1 :

- A bandeira 1 emite **3 bipes e uma vibração** e a luz BATERIA acende em verde ou vermelho (dependendo o nível da bateria).
- O dispositivo de braço emite **1 bipe longo e 1 vibração longa** : receção do sinal da bandeira 1.

2 - **Bandeira 2 para o dispositivo de braço** : pressione brevemente o botão **SIGNAL** da bandeira 2 :

- A bandeira 2 emite **3 bipes e uma vibração** e a luz BATERIA acende em verde ou vermelho (dependendo o nível da bateria).
- O dispositivo de braço emite **2 bipes curtos e 2 vibrações curtas** : receção do sinal da bandeira 2.

Lembre-se de desligar o seu monitor de pulso e ao final da utilização.

E. CARREGAMENTO do kit

E necessários vários **ciclos completos de carga e descarga** para activar as baterias.



- 1 - Conecte a fonte de alimentação ao conector A
- 2 - Conecte a fonte de alimentação a uma tomada de 220V
- 3 - Conecte o conector B, C ou D

Caixa da pulseira : ne parte lateral / **Bandeiras** : na parte superior



Versão completa do folheto informativo

Documentos e vídeos relativos ao
seu kit **FK43**

Informações : contact@signalbip.com

Serviço pós-venda : support@signalbip.com

www.signalbip.com