


Su kit ya está programado y cargado al 100





A. Montaje del kit

- 1 - Enrosque la pica en el asta.
- 2 - Deslice el banderín a lo largo del asta.
- 3 - Enganche cada clip de cada extremo del asta en los anillos giratorios para mantener el banderín en su sitio.
- 4 - Introduzca el tapón de retención en el orificio de la parte superior del asta.

El banderín está montado, repita los pasos 1 a 4 para montar los demás banderines.

B. Ajustes del receptor




1 - **Encienda** su receptor: mantenga pulsado :  un LED verde se enciende a la izquierda para indicar que está encendido.


2 - **Ajuste del sonido** del receptor: El receptor debe estar encendido.

Pulsaciones sucesivas en :  3 niveles + modo silencio

4 - **Ajuste del vibrador**: El receptor debe estar encendido


Pulsar durante 5s :  el LED derecho se ilumina en rojo : soltar

Pulsaciones sucesivas en  : 5 niveles + modo silencio


Salir del modo de ajuste : pulsar durante 5s :  el LED de la derecha se apaga.

C. Establecer el sonido de la bandera

- 1 - Conecta las banderas como para recargarlas
- 2 - Pulsar sucesivamente el botón Señal: 3 niveles + modo apagado
- 3 - Espera 2 segundos : luego desconecta tus banderas



D. Cómo funciona el kit



1 - Bandera 1 al receptor : pulse brevemente el **botón SEÑAL** de la bandera 1 :

- El indicador 1 **emite 3 pitidos y una vibración** y el indicador BATERÍA se ilumina en verde o rojo (según el nivel de carga de la batería).
- La receptor emite **1 pitido largo y 1 vibración larga** : bandera 1 señal recibida.



2 - Bandera 2 al receptor : pulse brevemente el **botón SEÑAL** de la bandera 2 :

- El indicador 2 **emite 3 pitidos y una vibración** y el indicador BATERÍA se ilumina en verde o rojo (según el nivel de carga de la batería).
- La receptor emite **2 pitidos cortos y 2 vibraciones cortas**: señal de bandera 2 recibida.

Recuerda **apagar el receptor en el descanso** y al final de su uso.

E. Carga del kit

Es necesario realizar **varios ciclos completos de carga** y descarga para que las baterías funcionen.



- 1 - **Conecte la fuente** de alimentación al **conector A**
- 2 - **Enchufe la fuente** de alimentación a una toma de corriente de 220 V.
- 3 - **Conectar** el conector B, C o D

Receptor : en el lateral / **Banderas:** en la parte superior del asa



Versión completa del folleto

Documentos y vídeos sobre su kit
FK43

Información : contact@signalbip.com

Servicio postventa : support@signalbip.com

www.signalbip.com