







O seu kit já está programado e 100% carregado




A. Montagem do kit

- 1 - Enroscar o eixo no punho.
 - 2 - Deslizar o galhardete ao longo do mastro da bandeira.
 - 3 - Prenda cada anel a ambas as extremidades do mastro para manter o galhardete no lugar.
 - 4 - Empurrar o tampão de retenção para dentro do orifício na parte superior do eixo.
- Uma vez montada a bandeira, repetir os passos 1 a 4 para montar as outras bandeiras.


B. Ajustar o som do punho

- 1 - **Ligar a braçadeira** : premir  : o indicador BATTERY acende-se a verde
- 2 - **Ajustar o som** : O recetor deve estar ligado
Premir repetidamente  : 3 níveis + modo silencioso
- 3 - **Regulação do vibrador** : O recetor deve estar ligado
Premir durante 5 segundos :  o LED direito acende-se a vermelho : libertar
Premir sucessivamente :  5 níveis + modo silencioso
Sair do modo de regulação : premir durante 5 segundos :  o indicador luminoso direito apaga-se




C. Definir o som da bandeira

- 1 - Ligar as bandeiras como se as quisesse recarregar
- 2 - Premir sucessivamente o botão Sinal: 3 níveis + modo desligado
- 3 - Aguarde 2 segundos: depois desligue os seus sinalizadores



D. Funcionamento



1 - **Bandeira 1 para a caixa de braçadeira** : premir brevemente o botão **SIGNAL** na bandeira 1 :

- A bandeira 1 emite 1 sinal sonoro e uma vibração o indicador **BATTERY** acende-se a verde ou vermelho (consoante o nível da bateria).
- A caixa da braçadeira emite 1 sinal sonoro longo e 1 vibração longa : sinal 1 recebido.



2 - **Bandeira 2 para a caixa de braçadeira** : premir brevemente o botão **SIGNAL** na bandeira 2 :

- A bandeira 2 emite 1 sinal sonoro e uma vibração o indicador **BATTERY** acende-se a verde ou vermelho (consoante o nível da bateria).
- A caixa da braçadeira emite 2 sinal sonoro curtos e 2 vibrações curtas : sinal 2 recebido.

Não se esqueça de desligar a braçadeira no intervalo e no final da utilização.

E. ALIMENTAÇÃO - CARREGAMENTO

ISão necessários vários **ciclos completos de carga e descarga** para que as baterias fiquem operacionais.



1 - Ligar a fonte de alimentação ao conetor A

2 - Ligar a fonte de alimentação a uma tomada de parede de 220V

3 - Ligar o conetor B, C ou D

Estojo do punho : ne parte lateral / **Bandeiras** : na parte superior



Versão integral do folheto

Documentos e vídeos sobre o seu
kit **FK43**

Informações : contact@signalbip.com

Serviço pós-venda : support@signalbip.com

www.signalbip.com